

# FICHE TECHNIQUE

## Touch 8 Roof

La Touch 8 Roof est une solution de recharge **extérieure** fonctionnant à l'**énergie solaire**. Ludique et instinctive, son utilisation est à la portée de tous. L'énergie captée par ses panneaux solaires sur le toit de la machine permet d'alimenter une borne Touch 8 offrant **8 casiers sécurisés**.

### CARACTÉRISTIQUES **PRODUIT**

- 290kg
- Alimentation 220V
- Consommation électrique 140W
- Led d'indication lumineuse dans chaque casier
- 8 casiers blindés avec vitre transparente en verre trempé
- Ouverture à empreinte digitale
- Connectiques tout smartphone
- Écran Led 15" avec port USB, accepte jusqu'à 8 Go de contenu
- Clavier latéral d'assistance et de maintenance
- Panneau solaire photovoltaïque
- Batterie et inverter stockés dans un coffret derrière la machine



Possibilité de personnaliser la borne à vos couleurs



contact@thechargingplace.fr - 01.79.75.53.54

10 rue Penthièvre, 75008 Paris - n° SIRET : 805.067.527.00012 RCS Paris

# ÉLÉMENTS TECHNIQUES & spécifications

Touch 8 Roof	Borne de rechargement solaire
Marque et Modèle	Marque déposée à l'I.N.P.I. sous le numéro 4139753
Dimensions	234x67x75cm
Poids	290 kg
Alimentation	Prise classique 220V
Consommation électrique	140W
Panneau solaire photovoltaïque	36 cellules monocristallines - Puissance maximale 17,28V - Puissance maximale d'intensité 2,61A
Batterie	Batterie solaire AGM 12V - 100Ah Inverter TBB Chargeur Energier Pro CFL 12
Nombre de casiers	8
Chargeurs par casier	3 (Lightning, USB-C, Micro USB)
Puissance de charge	1A
Norme	CE
Fermeture des casiers	L'ouverture et la fermeture des casiers se font via l'empreinte digitale de l'utilisateur
Traçabilité - Reporting	Nombre d'utilisations
Ecran - interface	Écran 15" avec port USB, accepte tout type de fichier (jusqu'à 8Go)
Couleur	Blanc brillant RAL 9003
Structure - Matériaux	Machine : Inox brossé (porte) ; acier 1,2mm peint Structure solaire : acier 6mm peint, traitement extérieur
Signalétique lumineuse	Tous les casiers sont équipés de LED Bleu : casier disponible ; Rouge : téléphone en charge ; Vert : téléphone chargé
Monétisable	Possibilité de rendre l'utilisation payante ou gratuite Accepte les pièces de 0,10€ à 2€

## MODE GRATUIT

- 1 Appuyez sur le bouton «Charger» ou «Récupérer»
- 2 Scannez votre doigt
- 3 Branchez ou récupérez votre téléphone
- 4 Fermez le casier

## MODE PAYANT

- 1 Scannez votre doigt puis insérez une pièce
- 2 Branchez votre téléphone dans le casier qui s'est ouvert
- 3 Fermez le casier
- 4 Scannez votre doigt pour récupérer votre téléphone



contact@thechargingplace.fr - 01.79.75.53.54

10 rue Penthièvre, 75008 Paris - n° SIRET : 805.067.527.00012 RCS Paris